

Ausführung: Plug & Play-Adapterkabel, fertig konfektioniert

Kompatibilität: Für Funkgerät Motorola DM4601e

Anschlussseite A: 25619743 Motorola Zubehör Anschlusskit IP 54, Pinbelegung passend zum Bundes-Codeplug (Grundlage der Materialstellengeräte und im ISC verfügbar)

Anschlussseite B: IP 68 RJ45 Einbaukupplung mit Abdeckkappe, passend für DM4601e kompatible Handmikrofone mit RJ45 Stecker

Gesamtlänge: Ca. 1m

Montagehinweise:

- Die Einbaukupplung unterstützt Einbaumaterialstärken $\leq 3\text{mm}$
- Bei Einbaumaterialstärken $> 3\text{mm}$ ist eine entsprechende Adapterplatte zu nutzen, damit die Abdeckkappe später noch sicher verschließt.
- Wir empfehlen, die Kontakte der RJ45 Buchse regelmäßig mit Vaseline-Spray zu pflegen.
- Der Adapter ist so gestaltet, dass bei $\leq 3\text{mm}$ Materialstärke nur ein passendes Montageloch für die Einbaukupplung nötig ist. Zum Einbau der Einbaukupplung erst die Befestigungsmutter abnehmen und die Einbaukupplung von hinten durch die Montagebohrung schieben und mit der Befestigungsmutter wieder fixieren.
- Muss das Kabel innerhalb des Bootes durch weitere Trennwände geführt werden, lässt sich die Innenseite der Einbaukupplung (die mit dem Kabel) öffnen und das Kabel werkzeuglos von der Einbaubuchse trennen – so wird für die reine Kabeldurchführung innerhalb des Bootes nur ein Bohrloch benötigt durch das ein RJ45 Stecker passt.
- Nach einstecken des Zubehörsteckers in den Zubehöranschluss des Funkgerätes unbedingt sicherstellen, dass die Gummitülle korrekt auf den Zubehöranschluss des Funkgerätes geschoben wurde, da nur so die Schutzklasse IP 54 erreicht wird.

Hersteller: Maas Elektronik, Heppendorfer Str. 23, 50189 Elsdorf, Deutschland, info@maas-elektronik.com